


Installation eines Druckerports unter Windows 7


Bitte stellen Sie sicher, dass vor der Installation der Drucker korrekt mit dem Router verbunden ist und halten Sie ggf. die Installations-CD Ihres Druckers bereit. Diese ist erforderlich, falls Ihr Drucker unter Windows 7 nicht bekannt ist.

Die Installation des Druckertreibers und des Druckerports muss auf jedem PC in Ihrem Netzwerk vorgenommen werden.

Die Installation erfolgt über die Systemsteuerung




Gehen Sie auf die Windows Schaltfläche und wählen **Systemsteuerung** aus.




Wählen Sie in der Systemsteuerung die Option **Geräte und Drucker**.




Drucker hinzufügen auswählen





Bei der Auswahl des Druckertyps **Einen lokalen Drucker hinzufügen** auswählen




Als Druckeranschluss einen neuen Anschluss erstellen und hier **Standard TCP/IP Port** auswählen und auf weiter.



Bei **Hostname oder IP-Adresse** die aktuelle IP-Adresse des verwendeten Routers eintragen (hier z.B. 192.168.2.1 oder Speedport.ip) und dann auf **Weiter**.



Unter Benutzerdefiniert die Schaltfläche **Einstellungen** auswählen.



Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren

Porteinstellungen

Portname: 192.168.2.1

Druckername oder -IP-Adresse: 192.168.2.1

Protokoll

Raw LPR

Raw-Einstellungen

Portnummer: 9100

LPR-Einstellungen

Warteschlangenname:

LPR-Bytezählung aktiviert


SNMP-Status aktiviert

Communityname: public

SNMP-Geräteindex: 1

OK Abbrechen

Protokoll **RAW** auswählen und unter **RAW-Einstellungen** die Portnummer **9100** eintragen. Anschließend auf **OK** und **Weiter**.




Drucker hinzufügen


Treibermodell wird ermittelt...

Es wird mit dem Drucker kommuniziert und automatisch der zu verwendende Druckertreiber ermittelt.



Weiter Abbrechen




Falls vorhanden Drucker auswählen oder über die Schaltfläche **Datenträger** die Treiber des Druckers auswählen.



Hier als Beispiel Canon Inkjet MP 220 series und dann auf **Weiter**.



Hier auf **Weiter**.



Wenn gewünscht Testseite drucken lassen oder gleich auf die Schaltfläche **Fertig stellen**.